

MODE D'EMPLOI

Speedloader Mk1

Chargeur automatique électrique





CAMI3D

présente la gamme :



TACTICAL Series

Équipements & accessoires techniques pour
l'Airsoft et le Sport

1. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS



- ① **Écran OLED**
Affichage des menus, du compteur et de toutes les informations.
- ② **Molette cliquable**
Tourner gauche/droite pour naviguer. Appuyer = clic (valider ou éditer).
- ③ **Bouton ON / OFF**
Mise sous tension et extinction de l'appareil.
- ④ **Loader**
Pressez votre chargeur AEG contre le loader pour démarrer le remplissage. Des adaptateurs sont disponibles pour d'autres types de chargeurs.
- ⑤ **Unloader**
Permet de vider les billes d'un chargeur vers le réservoir du speedloader.
- ⑥ **Réservoir de billes**
Contient jusqu'à 6000 billes de 6 mm.
- ⑦ **Emplacement batterie**
Connecteur T-Dean. Compatible Lipo, LiFe, NiMH — jusqu'à 20V. Basculer le capot vers l'avant pour accéder au compartiment.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche technique

Capacité du réservoir	6000 billes — calibre 6mm
Batterie	T-Dean — Lipo / LiFe / NiMH — max 20V
Modes de fonctionnement	8 modes (voir section 4)
Presets mémorisables	5 presets configurables
Vitesse de chargement	Réglable de 60% à 100%
Poids	1300 g à vide
Dimensions (L × l × H)	24.5 x 10.8 x 14.5cm
Matériaux principaux	PP, ABS et PA12-CF

Avantages

- ▶ **Gain de temps** — rechargement rapide de vos chargeurs sur le terrain.
- ▶ **Zéro gaspillage** — fini les billes perdues au sol grâce au loader ajusté.
- ▶ **Grande autonomie** — compatibilité avec les batteries déjà présentes dans votre kit.
- ▶ **Polyvalent** — 8 modes de fonctionnement pour s'adapter à toutes les situations.
- ▶ **Personnalisable** — 5 presets mémorisables pour retrouver vos réglages en un clin d'œil.

3. MISE EN SERVICE

Étape 1 Installer la batterie

Basculez le capot de la batterie vers l'avant. Branchez une batterie câblée en T-Dean (Lipo, LiFe ou NiMH — max 20V). Rangez soigneusement les câbles avant de refermer le capot.



Étape 2 Mettre sous tension

Appuyez sur le bouton ON / OFF. L'écran OLED s'allume et affiche le menu principal.

Étape 3 Remplir le réservoir

Versez vos billes 6mm directement dans le réservoir situé en partie supérieure. Capacité maximale : 6000 billes.

Étape 4 Naviguer dans les menus

Tournez la molette vers la gauche ou la droite pour naviguer entre les menus. Appuyez sur la molette pour valider ou entrer en mode édition. Un appui long active le mode Edit sur les menus concernés.



Ne jamais faire fonctionner la roue de chargement à vide (sans billes) de manière prolongée. Cela peut entraîner une usure prématurée.



En cas de bourrage, utilisez le mode Vidange pour libérer le mécanisme avant toute intervention manuelle.



N'utiliser QUE des billes neuves ! Des billes en mauvais état peuvent bloquer le système et le détériorer.

4. MENUS ET FONCTIONNALITÉS

Tournez la molette pour passer d'un menu à l'autre. Les captures d'écran ci-dessous correspondent à l'affichage OLED de l'appareil.



Mode Libre : Illimité

Charge en continu jusqu'à ce que votre chargeur soit plein. La roue s'arrête automatiquement dès que vous retirez le chargeur. Un clic court remet le compteur à zéro.



Preset 1

Préréglage mémorisable.
Appui long : mode Edit. Tournez la molette pour sélectionner la valeur souhaitée. Clic court pour enregistrer.
Idéal pour mémoriser les capacités exactes de vos chargeurs.



Preset 2

Préréglage mémorisable.



Preset 3

Préréglage mémorisable.



Preset 4

Préréglage mémorisable.



Preset 5

Préréglage mémorisable.



Vitesse

Permet d'ajuster la vitesse de chargement de la roue.
Réglable de 70% à 100%.
Appui long : mode Edit. Clic court pour valider.



Vidange

Utile pour vider les billes ou dégager un éventuel bourrage.
Un clic : la roue tourne à l'envers en vitesse réduite pendant 3 secondes.

5. ACCESSOIRES

- ▶ **QR code** : permet d'accéder à la page internet du Speedloader Mk1. Vous pouvez notamment contacter Cami3D par le formulaire de contact.
- ▶ **Adaptateurs** : 3 adaptateurs vous permettent de remplir les chargeurs d'autres types que les AEG standards (P90, AEP et GBB / GBBR).

6. ENTRETIEN & CONSEILS

- ▶ **Nettoyage** — Essuyez l'extérieur avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants agressifs sur les pièces imprimées ni l'écran.
- ▶ **Billes** — Utilisez exclusivement des billes 6mm neuves de qualité. Les billes cassées ou de mauvaise qualité peuvent provoquer des bourrages.
- ▶ **Batterie** — Débranchez la batterie après utilisation. Respectez les recommandations du fabricant de batterie pour la charge et le stockage. Il est fortement recommandé d'utiliser un testeur sonore (de type bipper basse tension) afin de préserver votre batterie.

7. SUPPORT & CONTACT

Cami3D — Service client

✉ **Email** : contact@cam3d.fr

🌐 **Web** : cam3d.fr/speedloader-mk1

Pour toute demande d'information, réclamation ou commande de pièces de rechange, contactez-nous par mail. Nous répondons sous 48h ouvrées.



Made in France